

## Agro Diode Battery Combiners

BCD 402, BCD 802

Диодные сумматоры Argo Diode Battery Combiners используются для обеспечения непрерывного питания критически важного оборудования, такого, как электронная система управления двигателем, от двух источников постоянного тока. Выход из строя одного источника не будет прерывать питание критической нагрузки.

Сумматоры Argo, благодаря использованию диодов Шоттки, имеют низкое падение напряжения: при низкой нагрузке падение напряжения примерно 0,3В и при номинальной мощности около 0,45В.

	BCD-402	BCD-802
Максимальный непрерывный ток (A)	40	80
Количество подключаемых батарей	2	2
Соединения	M6 болт	M6 болт
<b>Корпус</b>		
Вес, кг	0,8	0,8
Размеры (ВxШxД), мм	60 x 120 x 75	60 x 120 x 75



**Circuit diagram**