

Argo Diode Battery Isolators

80-2SC, 80-2AC, 100-3AC, 120-2AC, 140-3AC, 160-2AC, 180-3AC

Диодные батарейные изоляторы Argo Diode Battery позволяют одновременно заряжать два или более батарей от одного генератора (или зарядного устройства), без перекоммутации батарей. Подключенные батареи изолированы и разряд основной батареи, например, не приведет к разряду стартерного аккумулятора для запуска двигателя.

Диодные изоляторы, за счет использования высокоэффективных диодов Шоттки, имеют низкое падение напряжения (при низких потреблених падение составляет около 0,3В и при номинальной мощности около 0,45В). Все “АС” модели оснащены компенсационным диодом, который может быть использован для небольшого увеличения выходного напряжения генератора переменного тока. Это компенсирует падение напряжения на диодах в изоляторе.

Argo Diode Battery Isolators	80-2SC	80-2AC	100-3AC	120-2AC	140-3AC	160-2AC	180-3AC
Максимальный ток заряда, (A)	80	80	100	120	140	160	180
Максимальный ток генератора, (A)	80	80	100	120	140	160	180
Количество батарей	2	2	3	2	3	2	3
Вход активизации генератора	Нет	Да					
Соединения	M6 шпилька			M8 шпилька			
Соединение (компенсационный диод и активизация генератора)	6,3 мм Faston						
Корпус							
Вес, кг	0,5	0,6	0,8	0,8	1,1	1,1	1,5
Размеры (ВxШxД), мм	60x120x75	60x120x90	60x120x115	60x120x115	60x120x150	60x120x150	60x120x200

